

DIRECTOR 系列处理器预设调用指南

首先，欢迎您选购 Sabine Professional DIRECTOR 系列处理器。我们将陆续推出支持市面上流行的各种扬声器的一系列预设参数，通过这份指南，我们将引导您学会如何调用这些预设参数。

1. DIRECTOR 系列处理器的控制软件是绿色免安装版本，在随机的光碟中，您可以找到如




图所示的三个文件，双击“Sabine Professional Director Remote”应用程序即可运行控制软件。

2. 运行控制软件后，会显示如图所示界面，选择您所购买的相应设备点击进入。



3. 进入软件主界面后，在菜单栏上找到“Connection”菜单，点选“Connect”，在随后弹出



的对话框中选择“Connect

with USB”，并点击 OK。当然，首先请确保您的设备通过 USB 线缆与电脑连接。

4. 下面我们来进行预设参数的调用。在软件主界面找到“Program”菜单并点击进入如图所示对话框。可以看到处理器上有 30 个预设存储空间，下方 6 个按钮对应的含义如下：



Recall Preset from Device

从设备上调用一个预设。

Save Preset to Device

保存一个设置到设备上。

Recall Preset from File

从电脑上调用一个预设。

Save Preset to File

保存一个预设到电脑上。

Download All from Device

从设备上下载所有的预设到电脑上。

Upload All from PC

从电脑上上传所有的预设到设备。

5. 在预设参数的调用方面，我们有两种选择方式，您可根据喜好选择是逐个选取您需要的预设文件调用到相应的存储空间，或是将预设整体上传到设备上再来选择您需要的预设。

A. 逐个选取：先选择您需要装载预设的存储

空间，点击“Recall Preset from File”，

在随后的对话框中找到您在电脑上存放预


设文件的文件夹，选

择您需要的预设文件，

单击打开，随后我们

可以看到此预设已被

装载完成。



B. 整体上传：点击“Upload All from PC”，在

随后的对话框中找到您


在电脑上存放预设文件

的文件夹，选择相应的设

备文件，单击打开，随后

我们就可以看到设备文

件中包含的预设参数被



整体上传到了设备上，接下来您只需要选择需要使用的预设所在的存储空间，点击

“Recall Preset from Device” 即可。

SABINE[®]
P R O F E S S I O N A L

www.sabinechina.cn