



SABINE®

ENTERTAINMENT

GAN4800B

GAN41380B

功 率 放 大 器

SABINE GAN4800B、GAN41380B具有较低的噪声、能匹配前端多种音频输入设备、有还原高品质音频信号的能力、能驱动寸6.5-21寸喇叭、电源范围90V-264V、负载能力8ohm 4ohm 2ohm、产品为轻量化设计、产品工作发热低、有完善的保护电路确保产品在各种环境中稳定工作（过流保护、过压保护、短路保护、温度保护）。

GAN4800B



GAN41380B



GAN系列产品应用场景

演唱会

家用

影院

背景扩音



会议室

酒吧

户外扩音

教堂

.....





产品功率

产品型号	GAN4800B	GAN41380B
2ohm立体声（每通道）	2000WX4	3550WX4
4ohm立体声（每通道）	1450WX4	2530WX4
8ohm立体声（每通道）	800WX4	1405WX4
8ohm桥接	2900WX2	5060WX2
4ohm桥接	4000WX2	7100WX2

产品性能

频率响应（1W）	2Hz-20kHz,+0/-1dB
SMPTE Ratio	Ch1-73dB CH2-75dB
转换速率	28V/us
阻尼系数（8ohms,1kHz）	> 500
信噪比（20Hz-20kHz, A记权）	>112dB
总谐波失真（THD）1/8W满功率	< 0.0042%, 2Hz-20kHz
输入增益	20dB 23dB 26dB 29dB 32dB 35dB 38dB 41dB
输入阻抗	平衡（balanced）20k ohms,非平衡（unbalanced）10k ohms

链接器、控制键及显示灯

输入连接器	每通道一路平衡XLR
输出链接器（扬声器链接接口）	每通道1个4-POLE Speakon链接口
前面板控制键	电源开关、通道增益控制旋钮
后板控制按键	工作模式开关：立体声、并接、桥接、增益选择编码器
电源指示灯	每通道一路绿色LED
信号指示灯	每通道一路绿色LED
削波指示灯	每通道一路黄色LED
故障指示灯	每通道一路红色LED
电源电压	交流市电 90V-264V

产品结构

保护	短路保护、过流保护、过压保护、温度保护、无线电干扰保护电路
通风	由前往后的空气对流机制
冷却	内部空气强排散热、风扇冷却、线性调节、温度保护
尺寸(宽度*深度*高度)	483mm*343mm*88mm
包装尺寸(宽度*深度*高度)	570mm*470mm*135mm
净重/毛重	GAN4800B: 8.4KG/10KG, GAN41380B: 9.5KG/11.3KG



ACE官方微博



ACE官方微信

香港总公司:
香港新界荃湾海盛路11号
ONE MIDTOWN 21楼16-18室
电话: (852) 29422100
传真: (852) 24240788
网址: <http://www.acehk.com>

成都维修及技术支持中心:
成都市武侯区长益路13号蓝海
office A座403室
电话: (028) 86674280 86672287
传真: (028) 86679192
邮编: 610017

北京维修及技术支持中心:
北京市朝阳区双桥中路50号院
邮编: 100024
电话: (010) 85360422
传真: (010) 85360149
E-Mail: info@acebj.com

西安维修及技术支持中心:
西安市高新区国家数字出版基
地B栋内的16层03-01号
电话: (029) 88719284 84235946
传真: (029) 88719453
邮编: 710065

上海维修及技术支持中心:
上海市浦东新区秀浦路3188弄d1-158号
邮编: 201315
电话: (021) 20960011 20962121
传真: (021) 20960033
E-Mail: sacek@online.sh.cn

沈阳维修及技术支持中心:
辽宁省沈阳市和平区十三纬路南
三经街20号嘉隆大厦1507室
电话: (024) 23253511 23253711
传真: (024) 23253511
邮编: 110003

广州维修及技术支持中心:
广州市番禺区钟村街钟顺路614号
邮编: 510100
电话: (020) 83863535 83863598
传真: (020) 83863550
E-Mail: acegz@acegz.com



安恒利(国际)有限公司