

SABINE®

ENTERTAINMENT



KV-3300B 无线麦克风

产品技术参数

载波频率范围: 520MHz-960MHz
(取决于适用的国家规范)

频宽度: 2X32MHz

调制方式: FM调频

最大频偏: $\pm 45\text{KHz}$

频率响应: 50Hz-15KHz

信噪比(S/N): $>105\text{dB(A)}$

失真度(1 KHz): $<0.3\%$

工作温度: $-10^{\circ}\text{C}-55^{\circ}\text{C}$

工作距离: 80米(理想环境下)

手持式发射器

RF功率输出: 最大30mW

(取决于适用的国家规范)

振荡模式: 数字频率合成器

发射频率稳定度: $<30\text{ppm}$

动态范围: $\geq 100\text{dB(A)}$

频率响应: 50Hz-15KHz

最大输入声压: 130dB SPL

话筒拾音头: 动圈式

电源: 2节(1.5V)AA型电池

接收器

振荡模式: 数字频率合成器

杂散抑制: $\geq 80\text{dB}$

镜像抑制: $\geq 80\text{dB}$

灵敏度: 5dBuV

音频输出电平

平衡输出(XLR output jack): 400mV

非平衡输出(1/4" output jack): 400mV/K3 Ω

工作电压: DC12-16V

工作电流: $\leq 350\text{mA}$

香港总公司:
香港新界荃湾海盛路11号
ONE MIDTOWN 21楼16-18室
电话: (852) 29422100
传真: (852) 24240788
网址: <http://www.acehk.com>

成都维修及技术支持中心:
成都市武侯区长益路13号蓝海
office A座403室
电话: (028) 86674280 86672287
传真: (028) 86679192
邮编: 610017

北京维修及技术支持中心:
北京市朝阳区双桥中路50号院
邮编: 100024
电话: (010) 85360422
传真: (010) 85360149
E-Mail: info@acebj.com

西安维修及技术支持中心:
西安市高新区天谷七路西安数字
出版基地A栋703室
电话: (029) 88719284 84235946
传真: (029) 88719453
邮编: 710065

上海维修及技术支持中心:
上海市浦东新区秀浦路3188弄d1-158号
邮编: 201315
电话: (021) 20960011 20962121
传真: (021) 20960033
E-Mail: sacek@online.sh.cn

沈阳维修及技术支持中心:
辽宁省沈阳市和平区十三纬路南
三经街20号嘉隆大厦1507室
电话: (024) 23253511 23253711
传真: (024) 23253511
邮编: 110003

广州维修及技术支持中心:
广州市番禺区钟村街钟顺路614号
邮编: 510100
电话: (020) 83863535 83863598
传真: (020) 83863550
E-Mail: acegz@acegz.com

ACE

安恒利(国际)有限公司